

## LUM10313 TL 500



Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi.

Compatibles avec les blocs STD, TIM et PLANETE.

### Descriptif Technique :

- Alimentation 230 V - 50 / 60 Hz
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C
- Montage sur rail omega.
- Compatible STD, TIM et tout bloc polarisé
- Fonction minuterie pour l'entretien automatique des sources centrales et blocs ancienne génération (PUL) et blocs séries TIM ou Planète

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10313
Batterie Ni-Cd :	8,4 V * 0,11 Ah
Poids en kg :	0,55
Consommation secteur :	17 mA
Tension de sortie (V) :	Trame +/- 9
Nb max de BAES Télécommandables :	500